

DMX USB PRO MK2

enttec.com

MELBOURNE AUS / LONDON UK / RALEIGH-DURHAM USA



機能

- 入力 / 出力（1つの DMX ポートにいずれか）、2ユニバース（各 512 チャンネル）対応
- スタンドアロンモード：電源投入時にひとつの DMX ショーを再生
- MIDI 入出力ポート（DMX + MIDI ケーブルは別売） - MIDI はソフトウェアサポートが必要
- USITT DMX512-A 完全準拠
- 標準以外の機器にも対応できるように、フレームレートと空フレームを調整可能
- Windows PC と Mac OSX の USB2.0 に対応
- 1500V 完全絶縁（データと電源ラインの絶縁でコンピューターを電源サージから防御）
- RDM 対応（ANSI E1.20 適合）
- Windows、OSX および Linux 対応ドライバ（FTDI からリリースおよびメンテナンス）
- 出力リフレッシュレートを 1~40Fps（フレーム/秒）で設定可能
- さまざまなオープンソースのプロ用照明コントロールプログラムとの互換性

安全上のご注意

- 本機を雨や湿気にさらさないでください。これらが守られなかった場合、保証対象外となります。
- カバーを取り外さないでください。内部の部品は、お客様で調整、修理などはできません。
- 本機は屋内使用専用です。
- できるだけ、安全性と信頼性の向上のために DMX スプリッターを使用してください。

仕様

項目	製品名
必要アンペア数	500mA (USB 電源共有)
質量	0.19 kg / 0.42 lbs
梱包質量	0.35 kg / 0.77 lbs
外形寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	105 x 66 x 22 mm 4.1 x 2.6 x 0.9 インチ
動作温度	0 ~ 50°C
接続端子	15 ピン ブレイクアウト 端子 x 1 Micro USB B メス 端子 x 1

アクセサリおよび推奨機器

プロダクト ナンバ ー	製品名
70314	DMX USB PRO MK2
79147	3DMX + 2MIDI ブレイクアウト ケーブル (0.1m)
70317	PRO Mk2 Zip ケース
79149	USB 電源 5W
79146	3DMX ブレイクアウト ケーブル (0.1m)
70318	PRO2 ウォールマウント キット
70029	3 ピン メス - 5 ピン オス コネクタ
70030	5 ピン メス - 3 ピン オス コネクタ

全ての ENTTEC 製品の継続的な改善と革新により、仕様と機能は予告なく変更される場合があります。